



## Instrukcja obsługi i montażu fotokomórki FOT 01 (ZOOM-Z2E)



1 = 0 V /AC DC -  
2 = 12 V /AC DC +  
3 = 24 V /AC DC +  
4-5 = NC  
4-6 = NO  
Pobór prądu 35 mA  
Obciążenie przekaźników 1A 24 V



1 = 0 V /AC DC -  
2 = 12 V /AC DC +  
3 = 24 V /AC DC +  
Pobór prądu 25 mA



### Specyfikacja

Napięcie zasilające 12/24 V.AC. V.DC.  
Odległość 20 m  
Pobór prądu : nadajnik 25 mA  
Pobór prądu : odbiornik 35 mA  
Obciążenie przekaźników 1A/24V

### Podłączenie przewodów

1 = 0 V /AC DC -  
2 = 12 V /AC DC +  
3 = 24 V /AC DC +  
4 = wspólny  
5 = NC  
6 = NO

### Uwaga

Zaleca się umieszczenie naklejki w odbiorniku od wewnętrznej strony obudowy aby uniknąć refleksów (odbić) od ścian, posadzek itp.:

